130mm

190mm

GR ΆΜΕΣΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΝΩΣΗΣ Μοντέλο:MT-4320

A / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : 32.0℃-42.9℃ (90.0℉-109.9℉) (℃ /℉ Επιλέγεται από τον κατασκευαστή)
2. ΑΚΡΙΒΕΙΑ : ±0.1℃,35.5℃ −42.0℃ (±0.2 ℉,95.9℉-107.6℉)
   ±0.2℃ κάτω 35.5℃ ή πάνω 42.0℃
   (±0.4℉ κάτω 95.9℉ ή πάνω107.6℉)
   Σε κανονικές θερμοκρασίες δωματίου of 18℃ to 28℃ (64.4℉ to 82.4℉)
3. ΟΘΟΝΗ : Οθόνη υγρών κρυστάλλων, 3 ½ ψηφία
4. ΜΝΗΜΗ : Αποθηκεύει τις τελευταίες μετρήσεις
5. ΜΠΑΤΑΡΙΑ : Μια 1.5 V DC. μπαταρία (LR41 ή SR41, UCC 392)
6. ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 13.9cm x 2.2cm x 1.3cm (Μ x Π x Υ)
7. ΒΑΡΟΣ : Περίπου 11 γρμ με τη μπαταρία
8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ : Θερμοκρασία: 5℃～40℃ (41℉～104℉)
   Σχετική Υγρασία: ≤85%ΣΥ
9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ :
   Θερμοκρασία: : -10℃~55℃ (14℉～131℉) ;
   Σχετική Υγρασία: ≤95%ΣΥ
10. ΥΓΡΑΣΙΑ : Αδιάβροχο
11. ΚΛΑΣΗ: Τύπος BF

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ EN12470-3:2000+A1:2009 ASTM E1112-00.

B / ΟΔΗΓΙΕΣ

1. ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΗ ΜΥΤΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΘΕΙ.
2. ΠΙΕΣΕ ΤΟ ON/OFF ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ LCD ΟΘΟΝΗ. ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΗΧΟΣ, ΟΤΑΝ Η ΟΘΟΝΗ ΔΕΙΞΕΙ 1888.5 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΦΑΝΕΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ. ΑΦΟΥ ΔΕΙΞΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEST, ΤΩΡΑ ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

*ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 32 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ, Η ΟΘΟΝΗ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ LO, ΕΝΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 42,9 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ, ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ HI.

3. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
   Α) ΣΤΟΜΑ: ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΝΕΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ/ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 35,7 – 37,3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
   Β) ΠΡΩΚΤΟΣ: ΛΕΙΑΝΕ ΤΗ ΜΥΤΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ Ή ΕΙΔΙΚΟ ΤΖΕΛ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟ ΜΑΛΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΚΤΟ, ΧΟΡΙΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ Η ΜΥΤΗ ΤΟ 1 ΕΚ. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 36,2- 37,7 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
   Γ) ΜΑΣΧΑΛΗ : ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΣΕ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ. ΒΑΛΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑ ΣΦΙΧΤΑ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ.ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗΣ,ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 35,2 – 36,7 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
4. Η ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ. Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ LCD ΟΘΟΝΗ. Η ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΝ ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ.

*ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΕΒΕΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 37,8 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΜΠΙ-ΜΠΙ-ΜΠΙ-ΜΠΣΕ ΜΠΙ-ΜΠΙ-ΜΠΙ-----ΜΠΙ-ΜΠΙ-ΜΠΙ---------ΜΠΙ-ΜΠΙ-ΜΠΙ

5. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Π ΑΡΑΚΑΛΕΙΣΟΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΦΟΡΕΣ

C / ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΟΤΑΝ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ▮ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ.
2. ΤΡΑΒΑ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ , ΟΠΩΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 3.
3. ΤΡΑΒΑ ΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 1ΕΚ .
4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΕΝΑ ΜΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙΣ ΕΥΚΟΛΑ ΤΗ ΠΑΛΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1.5DC "ΚΟΥΜΠΙ" LR41 Ή SR41, UCC392. ΒΕΒΑΙΩΣΟΥ ΟΤΙ Ο ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ (+) ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
5. ΞΑΝΑΒΑΛΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ.

D / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
2. Μην μπερδεύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (πχ. Κανονικές με αλκαλικές).
3. Να αφαιρείτε τις παλιές μπαταρίες και να μην τις μπερδεύετε με νέες.
4. Προσοχή μην βραχυκυκλώσετε τους πόλους. Ακολουθήστε τις ενδείξεις πολικότητας μπαταριών.
5. Αλλάξτε τις μπαταρίες όταν δεν λειτουργούν καλά ή σε περίπτωση διαρροής.
6. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τις πετάτε στη φωτιά.
7. Παρακαλώ να πλυθείτε αμέσως αν το υγρό από τις μπαταρίες έρθει σε επαφή με τα χέρια ή τα ρούχα σας.
8. Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
9. Σε περίπτωση κατάποσης παρακαλώ συμβουλευτείτε γιατρό αμέσως.

BG *Гъвкав дигитален термометър*
УПЪТВАНЕ Модел:MT-4320

A / Технически характеристики

1. Обхват на измерване:32.0℃ −42.9℃ (90.0℉-109.9℉) (℃ /℉ избрани от производителя)
2. Точност: ±0.1℃,35.5℃ −42.0℃ (±0.2 ℉,95.9℉-107.6℉)
   ±0.2℃ под 35.5℃ или над 42.0℃
   (±0.4℉ под 95.9℉ или над 107.6℉)
   На нормална стайна температура от 18℃ до 28℃ (от 64.4℉ до 82.4℉)
3. Екран:Течно-кристален екран, 3 1/2 цифри
4. Памет: Запаметява последно измерената температура
5. Батерия: Една 1.5 V DC. Батерия (LR41 или SR41, UCC 392)
6. Размери: 13.9cm x 2.2cm x 1.3cm (Д x Ш x В)
7. Тегло: Приблизително 11 грама с батерията
8. Среда на употреба: Температура: 5℃ ~40℃ (41℉～104℉)
   Относителна влажност: ≤ 85
9. Среда на съхранение : Температура: -10℃～55℃ (14℉～131℉)
   Относителна влажност: ≤95
10. Влажност : Водоустойчив
11. Клас: Тип BF

Този термометър е произведен съгласно европейските директиви EN12470-3:2000+A1:2009 ASTM E1112-00.

B / Инструкции

1. Почистете върха на термометъра със спирт, за да го дезинфекцирате.
2. Натиснете копче ON/OFF, намиращо се в близост до LCD екрана. Ще се чуе звук когато екранът покаже 1888.5 И след това ще видите последно записаното измерване. След показване на температурата термометърът е готов за измерване.

*Внимание: Ако измерената температура е под 32 градуса по Целзий, на дисплея ще се покаже LO, а ако тя е над 42.9 градуса по Целзий ще покаже HI.

3. Място на измерване
   А) Уста: Затворете устата и дишайте нормално през носа, за да не повлияе вдишването и издишването на измерването. Нормалната температура е между 35,7C – 37,3C.
   Б) Ректум: Намажете върха на термометъра с вазелин или специален гел. Сложете го нежно в ректума, като внимавате носа да не навлезе на повече от 1 см. Нормалната температура е между 36,2C – 37,7 C.
   С) Мишници: Почистете и подсушете мишницата. Сложете под мишницата и притиснете ръката към тялото. От медицинска гледна точка точни измервания не могат да бъдат направени под мишницата. Нормалната температура е между 35,2C – 36,7C.
4. По време на измерване температурата премигва. Когато спре ще чуете 10-секунден сигнал и температурата ще се изобрази на екрана. Измерената температура няма да се промени когато отместите термометъра от мястото на измерване.

*Внимание: Ако температурата се повиши над 37,8oC, тогава звуковият сигнал се променя от Би-Би-Би-Би на Би-Би-Би---------Би-Би-Би-----Би-Би-Би.

5. За да се гарантира, че измерената температура е правилна, повторете измерването повече от 2 (два) пъти.

C / Смяна на батерия

1. Сменете батерията когато индикацията ▮ се покаже в десния долен ъгъл на екрана.
2. Издърпайте капачето на отделението за батерия.
3. Издърпайте вграденото отделение за батерия на около 1см.
4. Използвайте остър предмет, за да издърпате по-лесно старата батерия и я изхвърлете по безопасен начин. Сменете с нова батерия тип копче 1.5DC LR41 или SR41, UCC392.Положителният полюс трябва да е с лице нагоре.
5. Сложете обратно отделението за батерии и затворете капачето.

D/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ:

1. Обикновените батерии не трябва да се зареждат.
2. Не смесвайте различен тип батерии.
3. Винаги отстранявайте изхабените батерии от продукта. Не използвайте нови и стари батерии заедно.
4. Внимавайте да не предизвикате късо съединение на полюсите. Спазвайте указания поляритет в отделението за батерии.
5. Сменете батериите, които не работят правилно или са се окислили.
6. Не поставяйте батериите в близост до източници на топлина и никога не ги изхвърляйте в огън!
7. Незабавно се измийте в случай на контакт на течността от батериите с ръцете или дрехите.
8. Смяната на батериите трябва да се извършва от възрастен. Пазете ги далеч от деца.
9. В случай на поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

RO TERMOMETRU DIGITAL
MANUALUL UTILIZATORULUI Model : MT-4320

A / SPECIFICAŢII

1.Gama de măsurare: 32.0℃ −42.9℃ (90.0℉-109.9℉)
(℃ / ℉ la alegerea producătorului)
2.Acurateţe: ±0.1℃,35.5℃ −42.0℃ (±0.2 ℉,95.9℉-107.6℉)
±0.2℃ sub 35.5℃ sau peste 42.0℃
(±0.4℉ sub 95.9℉ sau peste 107.6℉)
La temperatura mediului de 18℃ la 28℃ (64.4℉ la 82.4℉)
3.Ecran: Ecran LCD, 3 1/2 cifre.
4.Memorare: Pentru memorarea ultimei valori măsurate.
5.Baterie: O baterie 1.5 V DC (LR41or SR41, UCC 392)
6.Dimensiuni: 13.9cm x 2.2cm x 1.3cm
7.Greutate: Circa 10 gr incluzând bateria.
8.Condiţii de operare: Temperatura: 5℃～40℃ (41℉～104℉)
Umiditate: ≤85%RH
9.Condiţii de depozitare şi transport: Temperatura: -10℃~55℃ (14℉～131℉)
Umiditate: ≤95%RH
10.Nivelul de rezistenţă la apă: Rezistent la apă
11.Clasificare: Tip BF

Termometrul este fabricat conform sistemului EN 12470-3+A1:2009, ASTM E1112-00. Şi producătorul este certificat ISO: 9001:2008 şi ISO 13485:2003+AC:2007.

B / INDICAŢII

1. Ştergeţi sau scufundaţi vârful senzorului cu alcool izopropilic pentru a dezinfecta.
2. Apăsaţi butonul ON/OFF. Se va auzi un bip şi ecranul va afişa 1888.5 urmat de valoarea ultimei măsurări. Termometrul este gata de utilizare.

* Atenţie: dacă temperatura măsurată este mai mică de 32°C sau 90°F, ecranul va arăta Lo, dacă temperatura este mai mare de 42.9°C sau 109.9°F, ecranul va afişa Hi.

3.Puneţi termometrul în locul dorit (gură, rect sau axilă).
a)Utilizare orală: Închideţi gura şi respiraţi uniform pe nas pentru a preveni influenţarea rezultatului de aerul inspirat / expirat. Temperatura normală se înregistrează între: 35.7 °C şi 37.3 °C (96.3 °F şi 99.1 °F).
b)Utilizare rectală: Lubrifiaţi vârful termometrului cu lubrifiant. Cu grijă introduceţi vârful senzorului circa 1 cm în rect. Temperatura normală se înregistrează între: 36.2 °C şi 37.7 °C (97.2 °F şi 99.9 °F).
c)Utilizare axilară: Ştergeţi axila, trebuie să fie uscată. Plasaţi termometrul sub braţ în contact ferm cu pielea. Din punct de vedere medical , această metodă va prezenta rezultate imprecise şi nu ar trebui folosită dacă este nevoie de precizie. Temperatura normală se înregistrează între: 35.2 °C şi 36.7 °C (95.4 °F şi 98.1 °F)
4.În timpul măsurării ecranul va clipi. Când nu mai clipeşte se va declanşa un bip pentru circa 10 secunde. Valoarea măsurată va fi afişată pe ecranul LCD. Temperatura de pe ecran nu se va schimba dacă termometrul este mutat din poziţia lui de măsurare.

*Atenţie: De obicei alarma este "Bi-Bi-Bi-Bi-"; alarma are un bip mai rapid dacă temperatura ajunge la 37.8 °C (100 °F) sau mai mult şi alarma este sub formă de Bi-Bi-Bi----------Bi-Bi-Bi--------Bi-Bi-Bi.

5.Pentru a vă asigura că temperatura măsurată este corectă, vă rugăm să repetaţi măsurarea de mai mult de două ori.]
6.Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei, apăsaţi butonul ON/OFF pentru a închide unitatea după măsurarea temperaturii. Dacă nu este utilizată unitatea se va deconecta automat după 10 minute.

C / ÎNLOCUIREA BATERIEI

1. Înlocuiţi bateria dacă apare simbolul "▮" jos în colţul drept al ecranului.
2.Scoateţi capacul bateriei după cum .
3.Cu grijă scoateţi lăcaşul baterie de plastic circa 1 cm .
4.Folosiţi un obiect ascuţit precum un pix pentru a scoate bateria veche. Aruncaţi bateria în spaţii special amenajate. Înlocuiţi cu o baterie nouă 1.5DC de tip LR41, SR41, UCC392, sau echivalente. Asiguraţi-vă că bateria este instalată cu + în sus.
5.Glisaţi lăcaşul bateriei la loc şi puneţi capacul.

D/ AVERTISMENTE BATERII:

1. Bateriile nereîncărcabile nu se reîncarcă.
2. Nu folosiţi diferite tipuri de baterii.
3. Bateriile uzate vor fi îndepărtate din aparat, nu le utilizaţi cu baterii noi.
4. Urmaţi indicaţiile privind polaritatea bateriilor. Evitaţi scurtcircuitele.
5. Schimbaţi bateriile dacă nu funcţionează adecvat sau prezintă scurgeri.
6. Nu ţineţi bateriile lângă foc sau surse de căldură, nu le aruncaţi în foc.
7. Clătiţi imediat daca lichidul din interior intră în contact cu pielea sau hainele.
8. Schimbarea bateriilor se va efectua doar de adulţi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9. In caz de ingerare adresaţi-vă medicului de urgenţă!

EN *INSTANT FLEXIBLE DIGITAL THERMOMETER*
OWNER'S MANUAL Model:MT-4320

A / SPECIFICATIONS

1.Range: 32.0℃ −42.9℃ (90.0℉-109.9℉)
(℃ /℉ chosen by manufacturer)
2.Accuracy: ±0.1℃,35.5℃ −42.0℃ (±0.2 ℉,95.9℉-107.6℉)
±0.2℃ under 35.5℃ or over 42.0℃
(±0.4℉ under 95.9℉ or over107.6℉)
at ambient temperature of 18℃ to 28℃ (64.4℉ to 82.4℉)
3.Display: Liquid crystal display, 3 1/2 digits
4.Memory: For storing the last measured value.
5.Battery: One 1.5 V DC. button battery (size LR41or SR41, UCC 392)
6.Dimension: 13.9cm x 2.2cm x 1.3cm(LXWXH)
7.Weight: Approx. 10 grams including battery
8.Using environment: Temperature: 5℃～40℃ (41℉～104℉)
Relative humidity: ≤85%RH
9.Storage and transportation condition :
Temperature: -10℃~55℃ (14℉～131℉)
Relative humidity: ≤95%RH
10.Waterproof level: Waterproof
11.Classification: Type BF

This thermometer is manufactured according to the system of EN12470-3:2000+A1:2009, ASTM E1112-00.And the manufacturer is ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 +AC:2007 certified.

B / DIRECTIONS

1. Wipe or dip thermometer probe with isopropyl rubbing alcohol to disinfect .
2. Press the *On/Off* Button next to LCD display. A tone will sound as the screen shows 1888.5 , followed by last recored temperature. After showing the self-test temperature, the thermometer is now in the testing mode.

*Note: If the measured temperature is less than 32℃ or 90℉, the LCD will display Lo, if the measured temperature is higher than 42.9℃or 109.9℉, the LCD will display Hi.

3. Position thermometer in desired location (mouth, rectum, or armpit.)
   a) Oral Use: Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air. Normal temperature between 35.7 ℃ and 37.3 ℃ (96.3℉ and 99.1℉)
   b) Rectal Use: Lubricate silver probe tip with petroleum jelly for easy insertion. Gently insert sensor approximately 1cm (less than 1/2 ") into rectum. Normal temperature between 36.2 ℃ and 37.7 ℃ (97.2℉ and 99.9℉).
   c) Armpit Use: Wipe armpit dry. Place probe in armpit and keep arm pressed firmly at side. From a medical viewpoint, this method will always provide inaccurate readings, and should not be used if precise measurements are required. Normal temperature between 35.2 ℃ and 36.7 ℃ (95.4℉ and 98.1℉).
4. The degree sign flashes throughout the testing process. When flashing stops an alarm will beep for approximately 10 seconds. The measured reading will appear on the LCD simultaneously. The displayed temperature will not change when thermometer is removed from its testing position.

*Note: Normally the buzzes are " Bi-Bi-Bi- Bi- " ; Alarm beeps more rapidly when temperature reaches 37.8℃ (100℉) or higher ,and the buzzesare " Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi------- Bi-Bi-Bi"

5. To ensure that the temperature taken is correct please repeat measurement more than 2 times.

C / BATTERY REPLACEMENT

1. Replace battery when " ▮ " appears in the lower right corner of LCD display.
2. Pull battery cover off .
3. Gently pull out plastic circuit board with battery chamber approximately 1 cm (slightly less than1/2".)
4. Use pointed object such as a pen to remove old battery. Discard battery lawfully. Replace with new 1.5 DC button type LR41 or SR41,UCC392, or equivalent. Be sure battery is installed with "+" polarity facing up.
5. Slide battery chamber back into place and attach cover.

D / CAUTION BATTERY:

1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged
2. Never mix different types of batteries
3. Empty batteries are to be removed from the item. Do not mix them with the new ones.
4. Never short-circuit the contacts. Follow the battery polarity indications.
5. Change the batteries if they do not work properly or they have leak.
6. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
7. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
8. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
9. In case of swallowing seek medical attention immediately!

- Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.
- Изхвърлянето на този продукт и на батерията трябва да се извърши по безопасен начин съобразно законите за управление и рециклиране на електрически уреди.
- Elimunarea acestui produs precum şi a bateriilor uzate se va face conform normelor naţionale privind eliminarea aparatelor electrice.
- Disposal of this product and used batteries should be carried out in accordance with the national regulations forthe disposal of electronic products.
- Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του MDD 93/42/EEC, "0197" είναι ο αριθμός αναγνώρισης του σώματο
- Този продукт отговаря на изискванията MDD 93/42/EEC, "0197" идентификационен номер на нотифицирания орган
- În conformitate cu cerinţele MDD 93/42/EEC, "0197" este numărul de identificare
- The product is in compliance with the requirements of MDD 93/42/EEC, "0197" is the identification number of notify body.

0197

Hangzhou Sejoy Electronics &.Instruments Co., Ltd.
Building 2, No.202,Zhenzhong Road, West Lake Economy & Technology Zone 310030 Hangzhou China
EC REP Shanghai International Holding Corp.GmbH(Hamburg)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: JUMBO A.E.E ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ.210 4805200 / **ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ:** JUMBO TRADING LIMITED ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ , ΛΕΥΚΩΣΙΑ +35722468110 / **ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ:** JUMBO EC.B БУЛ. БЪЛГАРИЯ 51 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: 02/ 9580340 / **DISTRIBUITOR ROMANIA:** JUMBO EC.R SRL B-DUL THEODOR PALLADY 51, CLADIREA DE BIROURI CENTRU DE CALCUL, ETAJ 5-502, SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA, 032258. TEL +40217804570
Κατασκευάζεται στην Κίνα / Произведено в Китай / Produs în China / Made in China
Για/За/For:JUMBO S.A. 9 KIPROU & IDRAS AVENUE, MOSHATO, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 4805200
Pentru:JUMBO S.A. STRADA KIPROU & IDRAS 9, MOSHATO, ATENA, GRECIA, TEL:+30 210 4805200
JUMBO